

Mode d'emploi visioconférence de l'IAS en salle 1-2-3




I. Préalable

1. Se connecter à [Reservation salles](#) et effectuer la réservation de la salle 1 ou de la salle 123
2. Demander les adresses IP des visioconférences de votre/vos correspondants ou fournir l'adresse IP de la visioconférence IAS à vos correspondants (129.175.66.218) .

En cas d'utilisation du streaming RMS (permettant de partager la visioconférence avec des interlocuteurs qui ne disposent pas d'un système de visioconférence mais d'un ordinateur personnel avec installation d'un logiciel de réception de flux video (streaming) - QuickTime, RealPlayer par exemple. (Permet également d'enregistrer la vidéoconférence) :


1. Se connecter à <http://vacs.cnrs.fr/>
2. Créer éventuellement votre compte RMS
3. Réserver une visioconférence aux dates et heures prévues
4. Renvoyer l'intégralité du message reçu aux différents participants

II. Mise en route


1. Se procurer la clef d'accès auprès du service informatique
2. Ouvrir l'armoire basse à gauche en salle 1-2-3
3. Allumer le vidéoprojecteur
4. Avec la télécommande du vidéoprojecteur, sélectionner COMPUTER 2 (en haut à droite)
5. Allumer l'amplificateur noir en bas; la position sélectionnée doit être CD/DVD
6. Allumer le boîtier Polycom situé au dessus
7. Prendre la télécommande Polycom
8. Appuyer sur POWER (en haut à droite) en visant l'écran 
9. Attendre quelques secondes
10. Un logo puis un menu s'affichent sur le grand écran de projection
11. Sur la télécommande, appuyer sur CAMERA (sous l'écran bleu) pour choisir la caméra, et valider par OK 
12. Flèches et zoom sur la télécommande pour le cadrage 

Si c'est votre correspondant qui initialise la visioconférence, attendez son appel.

III. Appel d'un correspondant visioconférence

1. sur la télécommande Polycom, appuyer sur appel (téléphone vert) 
2. Composer le numéro IP de votre correspondant
3. Ou utiliser l'annuaire si vous savez que ce correspondant y est enregistré


Dans le cas d'une retransmission de la visioconférence par RMS

1. Touche ANNUAIRE puis sélectionner Favoris puis sélectionner RMS IN2P3
 2. Appuyer sur la touche appel (téléphone vert) 
 3. taper # (un petit clavier apparaît à l'écran)
 4. taper le numéro de la visioconférence puis #
 5. taper le mot de passe puis #
 6. recadrer éventuellement
4. Si vous avez plusieurs correspondants à appeler voir ci-dessous "Faire un appel multipoint"

IV. Connecter un ordinateur dans la salle 1-2-3

1. connecter l'ordinateur au câble noir habituel
2. avec la télécommande du vidéoprojecteur, appuyer sur COMPUTER1
3. (appuyer sur COMPUTER2 au besoin pour des réglages)

V. A la fin de la visioconférence

1. IMPERATIF : Réappuyer sur la télécommande du vidéoprojecteur sur COMPUTER1 (sinon l'utilisation habituelle du vidéoprojecteur sera considérée comme défailante.)
2. éteindre le boîtier Polycom en appuyant 5 secondes sur POWER (en haut à droite) 
3. éteindre le vidéoprojecteur
4. éteindre l'ampli
5. ranger la télécommande Polycom avec le boîtier
6. fermer à clef l'armoire
7. rapporter le clef au service informatique

Note : Une utilisation normale du système de visioconférence ne nécessite pas d'autre intervention, que ce soit sur le vidéoprojecteur ou le système de visioconférence et ses équipements associés. Toute manipulation non décrite dans ce mode d'emploi (ci-dessus ou ci-dessous) est interdite.

Description des fonctions utiles

Utilisation de la télécommande



Faire un appel vidéo

Entrée d'un nom ou d'un numéro

- Entrez le numéro RNIS, l'adresse IP ou le nom H.323 ; incluez les points de l'adresse IP.
Pour entrer le texte, appuyez sur Clavier sur la télécommande afin d'afficher le clavier à l'écran.

- Appuyez sur **Appel** sur la télécommande.

Utilisation de l'annuaire

- Appuyez sur la touche **Annuaire** de la télécommande.
- Recherchez le site à appeler, à l'aide des touches fléchées, des onglets alphabétiques ou du champ Rechercher.
- Appuyez sur **Appel** sur la télécommande.

Utilisation des listes Contacts, Compo. rapide ou Appels récents

- Dans les listes Contacts, Compo. rapide ou Appels récents, trouvez le site à appeler.
- Appuyez sur la touche **Appel** sur la télécommande.

Réponse à un appel

Appuyez sur **Appel** ou sélectionnez **Oui** à l'aide de la télécommande.

Mettre fin à un appel

- Appuyez sur **Raccrocher** sur la télécommande.
- Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher.

Faire un appel multipoint

Vous pouvez effectuer des appels multipoints de plusieurs façons.

- Effectuez un appel, puis ajoutez d'autres sites en appuyant sur **Appel** sur la télécommande, en sélectionnant **Ajouter un appel**, puis en appelant le prochain site. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les sites soient connectés.
- Sélectionnez **Multipoint** dans l'écran d'accueil si votre système est configuré pour afficher ce bouton. Entrez les noms des sites à appeler à l'aide de l'annuaire ou en entrant manuellement leurs numéros. Appuyez sur **Appel**.
- Appuyez sur **Annuaire** sur la télécommande, trouvez une entrée multi-site dans l'annuaire, puis appuyez sur **Appel** sur la télécommande.
- Passez un appel multipoint en cascade en effectuant un appel multi-site à partir de l'annuaire ou en appelant un par un plusieurs autres sites, puis en leur demandant à chacun d'appeler d'autres sites.

Sélection d'une source vidéo

- En cours d'appel, appuyez sur **Local** ou sur **Distant** pour sélectionner le contrôle du site local ou du site distant.
- Appuyez sur la touche **Caméra** de la télécommande, puis sélectionnez la caméra ou la source vidéo à utiliser.

Réglage d'une caméra

- Sélectionnez la source vidéo.
- Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la caméra vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Appuyez sur **Zoom** pour effectuer un zoom arrière ou avant.

Note : Le niveau du son émis par la visioconférence à destination des correspondants n'est pas réglable sans intervention du service informatique.